

Onderdelen

Vervangingskop GL 80 SC

antraciet
EAN 4007841 088996
art.nr. 088996



Functiebeschrijving

Verander gewoon! De vervangingskop voor de padverlichting GL 80 SC met bewegingsmelder van duurzaam aluminium in antraciet. Ook verkrijgbaar zonder bewegingsmelder of in zilver.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	130 x 105 x 115 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841088996
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,1 W

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	650 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	650 lm
Totale efficiëntie van het product	71 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	0 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	Lichtsterktegestuurd, 1-60 min., Permanent-AAN, UIT
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %

Vervangingskop GL 80 SC

antraciet
EAN 4007841 088996
art.nr. 088996




Technische gegevens

Eigen verbruik	1 W
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)

Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Onderdelen

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

