

EAN 4007841 035402

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 20 m

manual switch
ON/OFF

orientation light



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



ideal 0.3 - 1.1 m



energy saving

Funcatiebeschrijving

Smart Home via het stopcontact. Geen kabels. Geen batterijen. Geen zorgen. De MotionSwitch LED Z-Wave is bewegingsmelder, lichtsterktesensor, knop en oriëntatielicht in één. Hij is echter vooral eenvoudig te integreren en bedienen: gewoon in het stopcontact steken, via de Smart Friends App installeren en binnenlampen, rolluikmotoren, soundsystems, alarminstallaties e.d. eenvoudig en comfortabel bedienen.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	56 x 55 x 55 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
Montageplaats	wand
Montage	overige
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	0,20 – 1,10 m
Optimale montagehoogte	1,1 m
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (628 m ²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 min
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
Funcities	Sensorkanaal, Oriëntatielicht
Instellingen via	Z-Wave, Potentiometers
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	10 – 35 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	3 jaar
VPE1, EAN	4007841035402

Bewegingsmelder

MotionSwitch LED Z-Wave



EAN 4007841 035402

Toebehoren

EAN 4007841 029876

Smartfriends Box

Maten

