


Pulsante radio PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Art. n. 084660



Push-button



Individual button assignment



Adhesive



Battery-free operation



Wireless operation

5 years

 manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie


CE

Descrizione del funzionamento

L'interruttore dappertutto. Non è necessario il cavo! L'interruttore non richiede alcun cavo ed è quindi perfettamente adatto a luoghi in cui non c'è bisogno di elettricità. Le dimensioni standard rendono il retrofit e la conversione degli interruttori un gioco da ragazzi. È possibile il montaggio sia con viti che con adesivi. Compatibile con i prodotti Steinel Bluetooth Mesh per l'integrazione wireless in sensori e apparecchi di illuminazione. L'interruttore wireless viene appreso con la semplice pressione di un pulsante e collegato alle luci e ai sensori desiderati tramite l'App STEINEL Connect. È possibile utilizzare il comando individuale o la funzione scena. Infine, ma non meno importante, il prodotto non richiede manutenzione, poiché non sono necessarie batterie. È sufficiente premere l'interruttore per alimentare il prodotto.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	15 x 81 x 81 mm
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Connect Bluetooth Mesh, App
Con telecomando	No
VPE1, EAN	4007841084660
Esecuzione	altro
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, aree di soggiorno, locale multiuso / di servizio, ufficio open space, camere di hotel, Interni, aula, sala conferenze / sale riunioni, vano scala
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	premendo l'interruttore a bilanciere, indipendente dalla corrente
Con accoppiamento bus	No
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione del trasmettitore	30 m
Funzioni	Configurazione del pulsante
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

Pulsante radio PB4-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Art. n. 084660

Dati tecnici

Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, altro, Parete
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	senza
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Categoria del prodotto	Componenti del sistema

Disegno

