

Pieza de recambio

Mini sensor PRO de repuesto

Antracita
EAN 4007841 090074
N° de art. 090074



Descripción del funcionamiento

Sustitución sencilla! El mini sensor PRO de repuesto en antracita para las luces exteriores con sensor - L 625, L 626, L 665, L 666, L 690, L 691, L 330 y L 331.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí	Altura de montaje óptima	2 m
Configuración mediante	Potenciómetros	Funciones	4 ajustes de programa orientados a la práctica en el módulo de sensor extraíble
Variante	Antracita	Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
UE1, EAN	4007841090074	Temporización	5 s – 15 Min.
Color	Antracita	Función de luz de cortesía	Sí
Contenido del paquete	1	Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, toda la noche
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo	Producto categoría	Pieza de recambio