


Schemerschakelaar

# NightMatic 3000 Vario

zwart

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 550516



Twilight switch +  
eco-mode

1000 W

1000 W max.  
(LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord  
Baumuster  
checked

## Funciebeschrijving

Intelligente lichtsturing. Schemerschakelaar NightMatic 3000 Vario, voor het sturen van verlichtingsinstallaties voor huizenfronten, grondstukken, etalages en dergelijke, schakelt het licht bij het invallen van de duisternis automatisch AAN en in het ochtendgloren automatisch weer UIT, met instelbare nachtpaarstand.

## Technische gegevens

Uitvoering	Schemerschakelaar	Led-lampen > 2 W	64 W
Afmetingen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm	Led-lampen > 8 W	64 W
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Capacitieve belasting in µF	88 µF
Eigen verbruik	0,8 W	Regeling constant licht	Nee
Sensortechnologie	Lichtsensoren	basislichtfunctie	Nee
Toepassing, plaats	Buiten	Funcities	Nachtspaarstand, licht 's morgens ON / OFF
Montageplaats	wand	Instellingen via	Potentiometers
Montage	Op de muur	Koppeling	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja	Soort koppeling	Master/master
Schemerinstelling	0,5 – 10 lx	Bescherming	IP54
Vermogen	1000 W	Materiaal	kunststof
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W	Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st	Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	600 W	kleur	zwart
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA	Kleur, RAL	9005
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA	Fabrieksgarantie	3 jaar
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA	Variant	zwart
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA	VPE1, EAN	4007841550516
Led-lampen	16 W		

Schemerschakelaar

# NightMatic 3000 Vario

zwart

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 550516



## Maten

