

Sensor-LED-Innenleuchte

RS LED D2 Z-Wave



EAN 4007841 029852

Art.-Nr. 029852



3000 K



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Edle Lichtgestalt. STEINEL Hochfrequenz-Sensor-Innenleuchte RS LED D2 Z-Wave, integrierbar in das Smart Friends System oder jedes beliebige Z-Wave-Netzwerk, mit gebürstetem Edelstahlrahmen, ideal für Flure, Dielen, Treppenhäuser und Bäder. 11 W mit 600 lm, STEINEL LED-Lichtsystem, 360° Hochfrequenz-Sensor, Reichweite 3-8 m, lautloses Einschalten, mit Ambientlicht.

RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852

Art.-Nr. 029852

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	11 W
Eigenverbrauch	0,63 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Funk
gemessener Lichtstrom (360°)	600 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °

segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Sendereichweite	bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis, Z-Wave
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
VPE1, EAN	4007841029852

Zubehör


EAN 4007841 029876 Smartfriends Box

RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852

Art.-Nr. 029852


Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung



Schaltplan

